

Drahtloser 2-Kanal-Empfänger zur Motoransteuerung

410-00352

4 Jahre
Garantie

Dieser 2-Kanal-Empfänger für DIN-Schienenmontage wird drahtlos über Radiofrequenz gesteuert. Er verfügt über 2 Ausgänge mit jeweils 6 A / 230 V Umschaltkontakten und einen Anschluss für eine externe Antenne (410-00359). Sie verwenden das Modul, um die Rollläden und Jalousien zu öffnen, schließen und anzuhalten. Die Terrassenfunktion ermöglicht es, die Schließrichtung eines oder mehrerer Ausgänge zu verriegeln und verhindert so, dass man sich unbeabsichtigt aussperrt.

Technische Daten

Drahtloser 2-Kanal-Empfänger zur Motoransteuerung

Drahtloser 2-Kanal-Empfänger zur Motoransteuerung

- Abmessungen: 2TE
- Abmessungen: 34,5 / 89,6 / 62,8 mm
- Kommunikationsprotokoll: Easywave 868,30 MHz
- Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +45 °C
- Leistungsaufnahme im Standby: 0,4 W, 1W geschaltet (ohne Last)
- Gewicht: 108 g
- Schutzart: IP20
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge (550-00640)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave®
- Kennzeichnung: CE
- Kommunikationsprotokoll: Easywave®
- Kennzeichnung: CE



Anschlussplan



www.niko.eu

niko

410-00352 - 03-02-2023