


ARTIKEL NR. 4258-1

LED-Netzteil CC 27-40W 700-1050mA 27-38V dimmbar Phasen-/abschnitt



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist dimmbar über Phasenabschnittsdimmer oder Phasenanschnittsdimmer
- Mit der Konstantstromstechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 10%-100% gedimmt werden
- Passende Dimmer: JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 uvm.
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 700/800/950/1050mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 700mA eingestellt

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	4258
GEWICHT IN KG	0.15
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	27-40

ABMESSUNGEN

Länge: 173mm
Breite: 44mm
Höhe: 30mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
POWER-FACTOR	0,97
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	85
SCHUTZKLASSE	II
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
AUSGANGSSPANNUNG	27 - 38 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 AC
GARANTIE IN JAHREN	5
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	198-264 AC
DIMMUNG	Ja
NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934319
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	173
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	44

ABMESSUNGEN HöHE MM
AUSGANGSTROM IN A
ELDAS-NO.

30
0,7-1,05
941934319