

ARTIKEL NR. 5116

CASAMBI DALI-Schnittstelle/Gateway passiv



zur Artikelseite



CASAMBI zu DALI Gateway

Ideal für DALI Gruppensteuerung (max. 64DALI Geräte mit DALI-Stromversorgung Art.5119)

- Bis zu 250DALI Geräte pro Schnittstelle in abhängig von der DALI-Stromversorgung (max. 250mA=249Geräte)
- Durchverdrahtbare DALI-Schnittstelle zum komfortablen Regeln von DALI-Lichtquellen via Casambi App
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- passives Gerät, externe Stromversorgung über DALI-Leitung notwendig! Kompatibel zu DALI-Stromversorgung (Art-Nr. 5119)
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- Steuerung von DALI Komponenten über CASAMBI
- Steuerung von CASAMBI Komponenten über DALI
- DALI Einzeladressierung oder DALI Gruppensteuerung/Broadcast
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - intelligente Timer- und Galeriefunktionen

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.015	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	9,5-22,5 DC
		GARANTIE IN JAHREN	2
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	9,5-22,5 DC
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941010729
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	40
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	36
		ABMESSUNGEN HöHE MM	14
		ELDAS-NO.	941010729

ABMESSUNGEN

Länge: 40mm

Breite: 36mm

Höhe: 14mm