DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 5123-1

CASAMBI Phasenabschnittsdimmer max. 100W

IP 20

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE

zur Artikelseite

LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App mittels Phasenabschnittssignal (max. 100W)
Regeln der Helligkeit von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren)
passend für die Nachrüstung von phasenabschnittsdimmbaren Leuchten (Gruppensteuerung)
kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)

Komplettsteuerung via CASAMBI App:
Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
intelligente Timer- und Galeriefunktionen

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGäNGERARTIKEL	5123
GEWICHT IN KG	0.02
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	max. 100

ABMESSUNGEN

Länge: 41mm
Breite: 37mm
Höhe: 14mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 AC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	85-240 AC
GARANTIE IN JAHREN	2
ART DER STEUERUNG	Phasenabschnitt
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	85-240 AC
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
AUFBAU	Nein
DIN-SCHIENENMONTAGE	Nein
EINBAU	Ja
GEEIGNET FüR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHäUSE	Kunststoffgehäuse
GEEIGNET FüR CASAMBI	Ja
GEEIGNET FüR TASTENBEDIENUNG	Nein
GEEIGNET FüR TUYA	Nein
BEG FöRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	919001389
ABMESSUNG LäNGE IN MM	41
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	37
ABMESSUNGEN HöHE MM	14
ELDAS-NO.	919001389