

ARTIKEL NR. 5180

DOTLUX LED-Drehdimmer 5-100W dimmbar Phasenabschnitt



zur Artikelseite



- Der LED-Drehdimmer ist kompatibel zu phasenabschnittsdimmbaren LED-Leuchten
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist er für Leuchten mit konstanten Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Geeignet für folgende Systeme:
 - Berker by Hager
 - Busch-Jaeger
 - GIRA
 - JUNG
 - Merten by Schneider
 - NIKO
 - PEHA
 - Exxact
 - ELKO RS

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.064	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	5 - 100	SCHUTZKLASSE	ohne
		AUSGANGSSPANNUNG	200
		GARANTIE IN JAHREN	3
		ART DER STEUERUNG	Sine Wave Reduction
ABMESSUNGEN		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
Höhe: 25mm		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
Länge: 71mm		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
Breite: 71mm		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		AUFBAU	Nein
		AUSFÜHRUNG	dynamisch
		DIN-SCHIENENMONTAGE	Nein
		EINBAU	Ja
		GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
		GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
		PROGRAMMIERBAR	Nein
		GEEIGNET FÜR CASAMBI	Nein
		GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Nein
		GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG	Nein
		GEEIGNET FÜR TUYA	Nein
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941999949
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	71
		DURCHMESSER IN MM	0

ABMESSUNGEN BREITE MM
ABMESSUNGEN HÖHE MM
ELDAS-NO.

71
25
941999949