

ARTIKEL NR. 5390

**LED-Netzteil CC max. 26W 450-600mA 30-42V dimmbar 1-10V**



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist dimmbar über 1-10V
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 10%-100% gedimmt werden
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 450/500/550/600mA

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 AC
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	5133	<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	30 - 42 DC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.119	<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
<b>Länge:</b> 115mm		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Ja
<b>Breite:</b> 45mm		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
<b>Höhe:</b> 29mm		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
		<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
		<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
		<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
		<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
		<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
		<b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein

<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>GEHÄUSE</b>	Kunststoffgehäuse
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN <math>\mu</math>S</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	941010599
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	115
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	45
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	29
<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	450-600
<b>ELDAS-NO.</b>	941010599