

PRODUKTDATENBLATT

L 36 W/77

FLUORA® T8 | Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Pflanzenaufzucht



Anwendungsgebiete

- Überall dort, wo das natürliche Tageslicht allein für Pflanzen nicht ausreicht
- Öffentliche Gebäude
- Büros
- Geschäfte
- Supermärkte und Warenhäuser
- Restaurants

Produktvorteile

- Fördert fotobiologische Prozesse in Pflanzen
- Fördert das Pflanzenwachstum



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	36 W
Nennspannung	103 V
Nennstrom	0,43 A

Photometrische Daten

Lichtstrom	1400 lm
Lichtausbeute	38 lm/W
Lichtstrom bei 25 °C	1400 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	FLUORA
Lichtfarbe	77

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	1213.60 mm
Länge	1213.60 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	1200 mm
Durchmesser	26,00 mm
Rohrdurchmesser	26 mm
Produktgewicht	165,00 g

Lebensdauer

Nennlebensdauer	20000 h
Nutzlebensdauer	10000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
Quecksilbergehalt der Lampe	5.3 mg
Anmerkung zum Produkt	Nicht für die Allgemeinbeleuchtung

Zertifikate & Standards

Energieverbrauch	38.00 kWh/1000h
------------------	-----------------



Länderspezifische Informationen

ILCOS	FD/V-36-E-G13-26/1200
Bestellnummer	L 36W/77

Sicherheitshinweise

- Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Advertisements 335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht
	Advertisements 333867_FLUORA The light that lets your flowers blossom

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300003184	Falthülle 1	1,215 mm x 29 mm x 29 mm	166.00 g	1.02 dm ³
4008321205339	Versandschachtel 10	1,244 mm x 64 mm x 150 mm	1965.00 g	11.94 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.