

## PRODUKTDATENBLATT

# SMART+ ZIGBEE Plug EU Black

SMART+ ZIGBEE Plug | Intelligente Steckdose mit Energieverbrauchskontrolle und ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart-Home-System



---

### Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen

---

### Produktvorteile

- Kleines Design, kompatibel mit allen Arten von Steckdosen und stört nicht die benachbarten Steckdosen
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch

---

### Produkteigenschaften


- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät
- Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0
- Zeitplanung
- Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A
- Energiezähler
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Nennstrom	10 A
Netzfrequenz	50 Hz

### Maße & Gewicht



Produktgewicht	76,6 g
Durchmesser	48 mm
Höhe	82.4 mm

### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Anschlussart	Stecker
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Home

### Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20





## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Steuerung via App erfordert ein kompatibles Smart home System

### Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A)
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

### DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ZB_PLUG_EU
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11222558
	Konformitätserklärung	SMART ZB PLUG
	EU Data Act	SMART ZigBee Plugs

### VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854419287	Faltschachtel 1	56 mm x 76 mm x 90 mm	108.60 g	0.38 dm <sup>3</sup>
4099854419294	Versandschachtel 4	162 mm x 122 mm x 106 mm	507.04 g	2.09 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.